

Amplificadores con matriz de 5 canales de entrada a 4 zonas de salida con control independiente de volumen.
Indicados para instalaciones comerciales con varias zonas y diferentes programas musicales.



MAZ-4160

| | |
|--------------|--|
| POTENCIA | 4 x 45 W máximo, 4 x 40 W RMS |
| RESPUESTA | 50-17.000 Hz \pm 3 dB |
| DISTORSIÓN | Armónica: < 0'5% |
| ENTRADAS | 3 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 7 mV RMS y 15.000 Ohm 100 mV RMS, conmutables 2 auxiliares, 2 x RCA 50.000 Ohm 300 mV RMS 1 tel. paging, terminales roscados 600 Ohm 100-300 mV RMS |
| SALIDAS | 4 líneas balanceadas o desbalanceadas zonas 1 a 4, terminales roscados 1 monitor, terminales roscados 600 Ohm 775 mV RMS y 1 W 8 Ohm 1 auriculares estéreo, jack 3'5 mm 47 Ohm 0'5 W |
| CONTROLES | Canales 1 a 5: ganancia, graves, agudos, volumen y asignación de zonas Tel. paging: volumen y selector de zonas Zonas 1 a 4: volumen, selector de monitor Volumen de auriculares monitor |
| PHANTOM | 15 V en micros 1 a 3, seleccionable |
| PRIORIDAD | Tel. paging y entrada 1 por nivel de señal, seleccionable Entrada 1 por cierre de contactos |
| IMPEDANCIA | 4 zonas: 4 y 8 Ohm. y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados |
| ALIMENTACIÓN | 230/115 V CA, 800 W máximo |
| MEDIDAS | 483 x 133 x 335 mm fondo. 3 U rack 19" |
| PESO | 15'5 kg |