

Amplificador con matriz de 5 canales de entrada, reproductor USB/SD/MP3 con sintonizador digital FM asignables a 4 zonas de salida con control independiente de volumen.

Posibilidad de dar avisos remotos a través de micrófono con selector de zonas mod. M-46.

Indicado para instalaciones comerciales con varias zonas y diferentes programas musicales.



### MPZ-461

POTENCIA	4 x 90 W RMS
RESPUESTA	80-16.000 Hz $\pm$ 3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 0.1%
ENTRADAS	3 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 7'5 mVRMS y 10.000 Ohm 440 mVRMS, conmutables 2 auxiliares, 2 x RCA 10.000 Ohm 400 mVRMS 1 tel. paging, terminales roscados 10.000 Ohm 350 mV RMS 1 micro con selector de zonas, RJ-45
SALIDAS	4 líneas balanceadas o desbalanceadas zonas 1 a 4, terminales roscados, 600 Ohm 350 mV RMS 1 monitor, terminales roscados 1 W 8 Ohm
CONTROLES	Canales 1 a 5: ganancia, graves, agudos, volumen y asignación de zonas Reproductor USB/SD/MP3/FM: asignación de zonas Tel. paging: volumen y selector de zonas Zonas 1 a 4: volumen, selector de monitor Volumen de monitor Desconexión de tierra GND líft
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 65 dB
PROTECCIONES	Temperatura, sobrecarga y cortocircuito
PHANTOM	48 V en micros 1 a 3, seleccionable
PRIORIDAD	Entrada 1, Tel. paging y micrófono con selector de zonas por nivel de señal
IMPEDANCIA	4 zonas: 4 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 450 W máximo
MEDIDAS	483 x 133 x 410 mm fondo. 3 U rack 19"
PESO	15'5 kg
ACCESORIOS	Antena FM

OPCIONAL

M-46: micrófono con selector de zonas