

Altavoces con cono de mylar para uso en porteros automáticos, alarmas, intercomunicadores, transistores, cascos auriculares... Especiales para exterior.



### **FE-3850M**

ALTAVOZ	3" = 76 mm
POTENCIA	5 W
IMPEDANCIA	8 Ohm
SENSIBILIDAD	91 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	97 dB a 1 m
IMÁN	Ferrita
CONO	Mylar
PESO	0'2 kg
MEDIDAS	Totales: 77 x 77 x 32 mm fondo Encastre: 77 mm Ø x 30 mm fondo