

Amplificadores de megafonía con excelentes prestaciones y variedad de entradas y salidas. Indicados para instalaciones comerciales, sonorizaciones y audio distribuido.

Este modelo integra un selector de zonas de altavoces y además cuenta con un grabador/reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital de radio FM.



MA-680RGUZ

POTENCIA	720 W máximo, 680 W RMS
RESPUESTA	50-17.000 Hz \pm 3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'5%
ENTRADAS	4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm/47.000 Ohm 3 mV RMS/300 mV RMS, 10 mV RMS/1 V RMS y euroblock 3 mV RMS/300 mV RMS 2 auxiliares, 2 x RCA y euroblock 47.000 Ohm 700 mV RMS 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V RMS 1 tel. input, euroblock 600 Ohm 320 mV RMS
SALIDAS	1 line out, 2 x RCA 47.000 Ohm 500 mV RMS 1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V RMS
CONTROLES	Tono: Graves: \pm 10 dB Agudos: \pm 10 dB Volumen: entradas 1 a 4, aux, volumen general y reproductor USB/SD/MP3
REPRODUCTOR	Grabador/reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática
PHANTOM	48 V en micros 1 a 4, seleccionable
PRIORIDAD	Tonos musicales de aviso y sirena por pulsador y cierre de contactos Tel. input por nivel de señal Entrada 1 por nivel de señal, seleccionable
SELECTOR ZONAS	5 zonas de altavoces seleccionables
IMPEDANCIA	4, 8 y 16 Ohm y línea 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 1.100 W
MEDIDAS	482 x 133 x 480 mm fondo. 3 U rack 19"
PESO	19'7 kg
ACCESORIOS	Cable de antena