

Amplificador de zonas con 6 zonas de salida con control independiente de volumen, reproducción de mensajes pregrabados y grabador/reproductor USB/SD/MP3 con sintonizador digital FM.

Posibilidad de avisos y reproducción de mensajes pregrabados en zonas a través de micrófono con selector de zonas mod. MZ-648.

Funcionamiento en modo single o dual: en modo single, al dar un aviso en una o varias zonas se interrumpirá la reproducción de música en el resto de zonas; En el modo dual es necesario un amplificador externo para reproducir los avisos y no habrá interrupción de la música ambiente.

Indicado para instalaciones comerciales de varias zonas de altavoces con necesidad de reproducción de mensajes pregrabados y avisos a diferentes zonas.



MPZ-6480RGU

POTENCIA	480 W RMS
RESPUESTA	80-16.000 Hz \pm 3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1%
ENTRADAS	4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 2'5 mV RMS y 10.000 Ohm 300 mV RMS, conmutables 2 auxiliares, 2 x RCA 10.000 Ohm 1.1 mV RMS 1 insert, jack 6'3 mm 2.5 V RMS 1 tel. paging, terminales roscados 10.000 Ohm 250 mV RMS 1 micro con selector de zonas, RJ-45 1 micro con prioridad, RJ-45
SALIDAS	1 paging out, jack 6'3 mm 1 V RMS 1 rec out, 2 x RCA 1 V RMS
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	Mic > 60 dB Line > 70 dB
PROTECCIONES	Temperatura y sobrecarga
PHANTOM	24 V en micros 1 a 4, seleccionable
PRIORIDAD	Mic 1 y avisos desde M-64. Mic 2, avisos desde MZ-648, mic 3, mic 4, aux 1, aux 2, tel ring, tel voice, chime (frontal), siren (frontal), reproductor USB/MP3/FM, mensajes pregrabados de MZ-648, nivel de prioridad 1 a 4 seleccionable mediante menu.
IMPEDANCIA	4 Ohm y línea 100 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 960 W máximo
MEDIDAS	483 x 133 x 433 mm fondo. 3 U rack 19"
PESO	15'9 kg
ACCESORIOS	Soporte para montaje en rack 19" Antena FM

OPCIONAL

MZ-648: micrófono con selector de zonas

M-64: micrófono con prioridad