

Mezclador/preamplificador. Salida estéreo y mono.
Indicado para instalaciones de megafonía y sonido.



MX-848

ENTRADAS	6 micros/líneas balanceadas, combo (XLR y jack 6'3 mm), 1.500 Ohm 7'7 mV y 10.000 Ohm 775 mV conmutables 3 auxiliares estéreo, 2 x RCA, 10.000 Ohm 775 mV
SALIDAS	1 master estéreo balanceada, XLR 120 Ohm 2'5 V máximo 1 master mono balanceada, jack 6'3 mm, 120 Ohm 2'5 V máximo 1 mix out mono balanceada, 120 Ohm jack 6'3 mm 1 line out, 2 x RCA 1.000 Ohm 775 mV
CONTROLES	Tono: graves, medios y agudos de salida master Volumen: entradas 1 a 12 y volumen general (master estéreo y mono)
RESPUESTA	10-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'05% a 1 kHz
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	Micrófonos > 70 dB Auxiliar/Línea > 103 dB
PHANTOM	18 V en micros 1 a 6, seleccionable
PRIORIDAD	Micro 1 por nivel de señal, seleccionable
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 18 W y 24 V CC, 500 mA 115 V CA bajo pedido
MEDIDAS	483 x 44 x 220 mm fondo. 1 U rack 19"
PESO	3 kg