

Micrófonos con selector de zonas o prioridad para el amplificador de zonas MPZ-6480RGU.
Reproducción de mensajes y tonos musicales. Avisos con prioridad. Selector de zonas o prioridad.



MZ-648

MICRÓFONO	Condensador electret con flexo
ENTRADAS	1 micro balanceado 1 micro selector de zonas, RJ-45 1 auxiliar, 2 x RCA
SALIDAS	1 micro selector de zonas, RJ-45 1 conexión a PC, USB B
CONEXIÓN	Cable RJ-45, distancia superior a 100 m
ALIMENTACIÓN	15 V CC, 0'8 A con adaptador incluido, alimentación por el amplificador o alimentación local
MEDIDAS	Micrófono con flexo: 450 mm alto Base: 220 x 55 x 160 mm fondo
PESO	1 kg