

Etapas de potencia profesionales versátiles con un gran rendimiento, estabilidad y fiabilidad.



SA-606

POTENCIA ESTÉREO	Modo estéreo y paralelo: 400 + 400 W RMS a 4 Ohm 300 + 300 W RMS a 8 Ohm Modo puente: 700 W RMS a 8 Ohm
FUNCIONES	Indicadores luminosos de encendido, protección y pico de señal
PROTECCIONES	Temperatura, cortocircuito y sobrecarga Ventilación forzada
CONTROLES	Volumen por canal Selector de modo de funcionamiento paralelo/estéreo/puente Desconexión de tierra GND lift
ENTRADAS	2 líneas auxiliares desbalanceadas, jack 6'3 mm y RCA, 20.000 Ohm 1'3 V
RESPUESTA	10-50.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'05 %
FACTOR DE AMORTIGUACIÓN	> 150
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 90 dB
DIAFONÍA	> 70 dB
VELOCIDAD DE CAMBIO	30 V/μs
SALIDAS	Altavoces: 4-8 Ohm estéreo, jack 6'3 mm mono, terminales roscados y bananas o conector de altavoz 8 Ohm puente mono, terminales roscados y bananas
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 1.000 W máximo
MEDIDAS	483 x 89 x 350 mm fondo 2 U rack 19"
PESO	12 kg