

Amplificador de zonas con 6 zonas de salida con control independiente de volumen, grabador/reproductor USB/SD/MP3 con sintonizador digital FM y posibilidad de avisos en zonas a través del micrófono con selector de zonas mod. M-62.
Indicado para instalaciones comerciales de varias zonas de altavoces con hilo musical y necesidad de avisos a las diferentes zonas.



MPZ-6241

POTENCIA	240 W RMS
RESPUESTA	80-16.000 Hz \pm 3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'1%
ENTRADAS	4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 5 mV RMS y 10.000 Ohm 350 mV RMS, conmutables 2 auxiliares, 2 x RCA 47.000 Ohm 150 mV RMS 1 TEL, terminales roscados 10.000 Ohm 700 mV RMS 1 EMC, terminales roscados 10.000 Ohm 700 mV RMS 2 micros con selector de zonas, RJ-45
SALIDAS	1 auxiliar, 2 x RCA 1 V RMS
CONTROLES	Entradas 1 a 6: graves, agudos y volumen TEL: volumen Siren: volumen Chime: volumen Zonas 1 a 6: volumen
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	Mic > 65 dB Line > 70 dB
PROTECCIONES	Temperatura y sobrecarga
PHANTOM	48 V en micros 1 a 4, seleccionable
PRIORIDAD	EMC, siren, TEL y avisos desde M-62, chime y Mic 1
IMPEDANCIA	4-16 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 320 W máximo y 24 V CC, 8 A 115 V CA bajo pedido
MEDIDAS	484 x 88 x 353 mm fondo. 2 U rack 19"

PESO	8'2 kg
ACCESORIOS	Antena FM
OPCIONAL	M-62: micrófono con selector de zonas