

Sistemas inalámbricos de auriculares estéreo Hi-Fi por radiofrecuencia UHF.  
3 canales de transmisión seleccionables y simultáneos.



### FA-8060

EMISOR	<p>Emisión: por radiofrecuencia UHF                  Modulación: FM estéreo                  Potencia: &lt; 10 mW                  Entrada: audio, jack 3'5 mm estéreo                  Selector de canal (3 canales seleccionables): 863'5, 864 y 864'5 MHz                  Indicadores luminosos: de encendido y de nivel de señal de audio                  Alimentación: 12 V CC, 150 mA con adaptador incluido</p>
AURICULAR RECEPTOR	<p>Respuesta: 30-20.000 Hz                  Entrada: jack 3'5 mm estéreo para usar como auricular cableado                  Interruptor: on/off                  Controles: de volumen y sintonización automática de 3 canales: 863'5, 864 y 864'5 MHz                  Indicadores luminosos: de encendido y recepción de señal                  Alimentación: 2 pilas 1'5 V tipo LR03-AAA</p>
PESO	0'4 kg (sin adaptador)
ACCESORIOS	1 cable jack 3'5 mm estéreo a jack 3'5 mm estéreo y 2 x RCA