

Amplificador de megafonía con reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital FM.
Indicado para instalaciones comerciales, sonorizaciones y audio distribuido.



MA-91RUZ

POTENCIA	90 W RMS
RESPUESTA	Micrófonos: 80-18.000 Hz Auxiliar: 50-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 1%
RELACIÓN SEÑAL RUIDO	Micrófonos: > 60 dB Auxiliares: > 70 dB
ENTRADAS	2 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 1 mV y 50 mV conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA y jack 3'5 mm, 135 mV y 70 mV 1 línea 100 V, terminales a presión
SALIDAS	1 line out, 2 x RCA, 700 mV
CONTROLES	Tono: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volumen: entradas 1 a 2, zonas 1 a 2, aux/mp3, volumen general y reproductor USB/SD/MP3/FM Ganancia: entrada de línea de 100 V
REPRODUCTOR	Reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática
PHANTOM	24 V en micros 1 a 2, seleccionable
PRIORIDAD	Micro 1, 2 y entrada 100 V por nivel de señal
IMPEDANCIA	4 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 125 W
MEDIDAS	420 x 100 x 320 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	6'4 kg
ACCESORIOS	Antena FM 2 soportes de rack 19"