

SF-XVR6108-1FACE

Videograbador 5n1 Safire

8CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ 8+2

IP

4Mpx Lite (15FPS)

Salida HDMI Full HD y VGA

Audio Sobre Coaxial

Rec. Facial y TrueSense



Safire

DVR 5n1

8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+2 IP / 8 CH audio

H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264

Resolución 4MpxLite/1080p (15FPS) o 1080pLite/720P (25FPS)

Audio Sobre Coaxial

Control PTZ (RS485/Coaxial)

Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS

1 CH Comparación de rostro

TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial)

Ratón

Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Por defecto: 8 Canales desde BNC y 8 (sustitución) + 2 (extra) Canales IP (hasta 6Mpx) Modo IP mejorado: Canales desde BNC y 8 (sustitución) + 4 (extra) Canales IP (hasta 6Mpx) El modo IP mejorado limita el ancho de banda a 4Mbps por canal IP
Ancho de banda de entrada	64 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independiente * HDMI y VGA son simultáneas
Audio	8ch sobre Cable coaxial (HDTVI), 1 entrada / 1 salida RCA
Audio bidireccional	Utilizando Entradas de Audio y salida RCA
Compresión vídeo/audio	H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u
Resolución display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución de entrada BNC	4Mpx / 1080p / 720p
Codificación Main Stream	4 Mpx Lite / 1080P (15 FPS), 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas IN / OUT	No dispone
Funciones avanzadas	Reconocimiento facial: Hasta 1 canal analógico de comparación de rostro Truesense: Hasta 4 canales (Filtro de falsas alarmas capaz de clasificar objetivos entre humanos y vehículos) Nota: Truesense y Reconocimiento facial no pueden estar habilitados a la vez.
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB / Red/ Nube (Microsoft One Drive, Dropbox)
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) / 2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / 1xRJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center
Alimentación	DC 12 V / 0.66 A (Consumo _{sin} HDD < 18 W)
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 315 (An) x 242 (Fo) mm / 1.78 Kg