

SF-IPCOUNT-001

Contador de personas IP Safire
1/3" Progressive Scan CMOS
Estadísticas entradas y salidas
Reportes diarios, mensuales y
anuales
Alarmas | PoE (IEEE802.3af)
WEB, Software CMS, Smartphone y
NVR



Safire
Contador de personas IP
Doble sensor
1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 2.8 mm
Imagen Blanco y Negro (640x960)
Instalación en techo
Muestra en pantalla el recuento de entradas y salidas
Compresión H.264 / MJPEG
RJ-45 10/100 BaseT
Alarmas
PoE IEEE802.3af
Grabación en tarjeta SD
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Safire
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	640 x 960
Tasa Main Stream	640 x 480 (1 - 25 FPS)
Compresión	H264/ MJPEG
Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps
Lente	2.8 mm (82°)
Uso	Interior
Funciones	3D-NR
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)
Alarmas	1 entrada / 1 salida (Soporta hasta 12VDC, 30mA)
Audio	No dispone
Contador de personas	Estadísticas de entradas y salidas Reportes diarios, manuales y anuales
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Instalación recomendada	Altura de Instalación: 3.0 m Área de detección: 2.2 m
	Altura de Instalación: 3.5 m Área de detección: 3.1 m
	Altura de Instalación: 4.0 m Área de detección: 4.0 m
	Altura de Instalación: 4.5 m Área de detección: 4.8 m
	Altura de Instalación: 4.7 m Área de detección: 5.2 m
Alimentación	DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +40° C
Dimensiones	194 mm (Al) x 70 mm (An) x 36 (Fo) mm
Peso	271 g